

## Resetear Tambor y Tóner Brother

Las impresoras Láser incorporan un *contador de copias*. Cuando el número de copias alcanza el número establecido por el fabricante aparece el mensaje de cambio de tóner o el de cambio de tambor. Si nuestra impresora nos muestra *“error de tambor” o “error de tóner” o “fin vida tóner”* y la calidad de la impresión es buena, o si hemos cambiado el tambor o el tóner (sobre todo si son reciclados) pero nos sigue apareciendo el error, tenemos la posibilidad de resetear ese contador siguiendo estos sencillos pasos:

### Resetear Tambor

1. Encendemos la impresora.
2. Abrimos la “cubierta frontal” que nos proporciona acceso al tóner y el tambor.
3. Pulsamos el botón **“borrar”**.
4. Nos aparecerá una pregunta en el display indicando algo parecido a **“tambor nuevo”**.
5. Pulsamos el botón **“1”** que corresponde a **“Si”**.
6. Cerramos la cubierta frontal y listo.

### Resetear Tambor y Tóner

1. Encendemos la impresora.
2. Abrimos la “cubierta frontal” que nos proporciona acceso al tóner y el tambor.
3. Pulsamos el botón **“borrar”**.
4. Nos aparecerá una pregunta en el display indicando algo parecido a **“tambor nuevo”**.
5. Pulsamos el botón **“1”** que corresponde a **“Si”**.
6. Pulsamos el botón **“borrar”**.
7. Pulsamos el botón **“\*”**.
8. Pulsamos el botón **“0”**.
9. Pulsamos el botón **“0”**.
10. En pantalla mostrará **“Aceptado”**.
11. Cerramos la cubierta frontal y listo.

En algunos modelos hemos de intercambiar el botón **“borrar”** por el botón **“opción”**  
Válido para modelos Brother MFC 7420 / MFC 7220 / MFC 7820 / MFC7320 / MFC 7XXX / MFC 8XXX